

Паспорт

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ КМФ-2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для считывания бесконтактных электронных ключей МЕТАКОМ поддерживающие технологию Mifare (далее MF-ключи). Используется в составе домофонных систем МЕТАКОМ. Корпус КМФ-2 изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала, повторяет формы считывателя для контактных электронных ключей.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При внесении в поле действия контактора MF-ключа, происходит считывание кодовой информации. Полученная информация преобразуется и передается в коде, имитирующем ключ DALLAS TOUCH Memory. При считывании MF-ключа мигает световая индикация.

ВНИМАНИЕ! Работа считывателя гарантируется только с брелками производства «Метаком».

Основные характеристики: миниатюрные размеры изделия, антивандальный, влага-и пыле защищенный корпус, быстрый монтаж и подключение

Технические характеристики: рабочая частота - 13.6 МГц, работа с брелками типа Mifare МЕТАКОМ, дальность чтения — 1...3 см, напряжение питания — 9...12 В постоянного тока, потребление тока — 50 мА (max), выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), рабочая температура: -30... +40 С, габаритные размеры 72x45x21 мм.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Черный провод - GND, общий провод,

Белый провод - GND, общий провод,

Зеленый провод - TM, сигнальный выход,

Красный провод - +12В, питание считывателя.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ КМФ-2	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя электронных ключей МЕТАКОМ КМФ-2 требованиям МТКМ.420570.007 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия - 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ КМФ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.
ООО "МЕТАКОМ"
Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: 8-800-250-33-97
www: <http://www.metakom.ru>
e-mail: os@metakom.ru